

Bilaga: Sundbybergs Stadsnäts instruktion och anvisning Ledningskollen

Stadsnätet ger ett automatiskt svar som skapas när ni registrerar ett ärende i Ledningskollen (www.ledningskollen.se). Eventuella kommentarer i beskrivningsfältet i ditt ärende kommer därför inte att avläsas.

Meddelandet visar information om ditt ärende i Ledningskollen. Jämför denna information med din beställning som skickats från Ledningskollen för att se ditt markerade område i ledningskarta, utomhus. Underlaget är färskvara och gäller i 1 månad.

Eventuell kompletterande information och bifogade filer i Ledningskollen, kan inte hanteras av Stadsnäts system för ärendehantering. Svar görs endast utifrån frågeområde.

Vid stora frågeområden ställs krav på personligt sekretessavtal, innan underlag skickas i ärendet.

Schaktning, borrhning och arbete i fastighet/anläggning

När schaktning och borrhning sker vid stadsnätets underjordiska anläggningar skall ett säkerhetsavstånd hållas på en (1) meter och vid osäkert läge minst två (2) meter, från ledningsstråks ytterkant/anläggning. Inom säkerhetsavståndet får endast handverktyg användas. Avståndet ska räknas från kabelstråkets ytterkant.

För arbeten i anslutning till ledningsstråk/anläggning gäller försiktig handschakt.

När ledningsstråk är placerat i annan ägares anläggning så som kulvert/tunnel/fastighet, måste information inhämtas från respektive ägare. Om inget annat framkommer är ledningsstråket i ytterst osäkert läge med säkerhetsavstånd med minst tio (10) meter från ledningsstråkets ytterkant. Stadsnätet ansvarar inte för utsättning av annan ägares anläggning. För fastighetsritningar hänvisas till respektive fastighetsägare.

Kostnader för skador uppkomna vid schaktning, borrhning eller sprängning debiteras av stadsnätet.

Sprängningsarbeten

Sprängningsarbeten i närheten av Stadsnätets anläggningar (ledningar, kabelskåp, kabelbrunnar och annan anläggning) skall utföras med samma aktsamhet som vid sprängning i närheten av en fastighet (byggnad).

Villafastigheter

Det normala är att villafastigheter själv har förlagt sin anslutning inne på fastigheten. Varav att stadsnätet inte har någon information om denna förläggning. Fastighetsägaren ansvarar själv för förläggningen och eventuella skador som uppstår inne på fastigheten. Stadsnätet lämnar bara information om var anslutningen är från gatan till fastighetens tomtgräns.

Kartunderlag i ärendet

Stadsnätet levererar endast kartmaterial i PDF i ärendet. Normal tid för att besvara ärendet är 10 arbetsdagar. Tid för digitalt kartmaterial och utsättning tillkommer.

Vid behov av digitalt material måste det beställas separat kopplat till ert ärendenummer till en kostnad av 2000kr exkl moms. Leveranstid är 10 arbetsdagar efter erhållen beställning.

Kartmaterialen som stadens baskarta är upphovsrättsskyddade material och biläggs inte i dwg/dxf underlag.

Sundbybergs Stadsnätbolag AB använder SWEREF 99 1800 som standard, och endast i plan 2D, ej i höjdled 3D. Kartmaterialet är färskvara och gäller max 1 månad från leverans.

Stadsnätets ledningar ligger på ett djup av ca 30-100 cm. Normal stråkbredd är 50cm om inget annat anges med linjetjocklek. Se teckenförklaring.

Kabelutsättning

Utsättning sker ej automatiskt vid registrering av ärende i Ledningskollen, denna måste beställas separat från Stadsnätet, utifrån behov. Beställning av utsättning måste ske senast minst 15 arbetsdagar innan arbetet skall påbörjas.

Utsättning i ärende som är Projektering och inte fysiskt anläggningsarbete/provborrning/ provgrop debiteras beställaren till faktiska kostnad med påslag 10% administration, exkl moms.

Bifoga eventuell borrhplan i dwg/dxf, etc i beställningen som kan minimera utsättningen.

Beställning av Kabelutsättning eller Digitalt kartmaterial

Beställning av Kabelutsättning och Digitalt kartmaterial kopplat till ärende i Ledningskollen, skickas till ledningskollen@sundbybergsstadsnat.se

Vid beställning av Kabelutsättning vid projektering och Digitalt kartmaterial, uppge ert ärendenummer, bifoga kompletta faktureringsuppgifter. Vid digitalt kartmaterial ange även personnummer för säker Epost med mobilt bankID.

Sekretess

Underlag för stadsnätets anläggning ska hanteras under sekretess och får inte spridas till tredje man. Efter avslutat arbete ska allt underlag förstöras, inom 90 dagar.

Vid större projektering, samordning och planarbete, kan separat sekretessförbindelse inkrävas innan aktuellt material erhålls.

Kontaktuppgifter

Sundbybergs Stadsnätbolag AB, Bygg & Anläggning

Box 7510, 174 07 SUNDBYBERG

Tel: 08-706 9135 (Kundservice)

ledningskollen@sundbybergsstadsnat.se

Teckenförklaring

Stråk/framföringsväg

Notera skillnaden i de olika presenterade stråken och anläggningarna. T.ex. Annan extern anläggning, avser kulvert, tunnel etc. Information om dessa anläggningar måste inhämtas från dess huvudägare. Stadsnätet har inget ansvar för utsättning av annan ägares anläggning.

PDF:

Driftsatt, Inmätt schakt. Säkerhetsavstånd 1m

Driftsatt schakt, osäkert läge (ej inmätt). Säkerhetsavstånd 2m

Tryckning/borring, osäkert förlägningsdjup. Säkerhetsavstånd 2m

Annan extern anläggning, osäkert läge. Säkerhetsavstånd 10m

Utrangerad framföringsväg

DXF/DWG:

Driftsatt, Inmätt schakt. Säkerhetsavstånd 1m

Driftsatt schakt, osäkert läge (ej inmätt). Säkerhetsavstånd 2m

Tryckning/borrning, osäkert förläggningsdjup. Säkerhetsavstånd 2m

Annan extern anläggning, osäkert läge. Säkerhetsavstånd 10m

Utrangerad framföringsväg



Markskåp/Kabelskåp/Fast anläggning.

PDF:



DXF/DWG:



Kabelbrunn.

PDF:



DXF/DWG

